



ALYSTER	ALYSTER UGR	ALYSTER DETECT	Référence	Dimension	Puissance	Alimentation du luminaire	Alimentation des LED
316128	316134 UGR	316128 DETECT	316128	Ø80x600 mm	20W	220-240V AC	500mA/27-40V dc
316115	316135 UGR	316118 DETECT	316115	Ø80x1200 mm	40W	220-240V AC	1000mA/27-40V dc
316118	316136 UGR		316118	Ø80x1200 mm	40W	220-240V AC	1000mA/27-40V dc
316117			316117	Ø80x1500 mm	60W	220-240V AC	1500mA/27-40V dc
316119			316119	Ø80x1500 mm	60W	220-240V AC	1500mA/27-40V dc
			316134 UGR	600xØ80 mm	20W	220-240V AC	350mA/27-54V dc
			316135 UGR	1200xØ80 mm	40W	220-240V AC	700mA/27-54V dc
			316136 UGR	1500xØ80 mm	60W	220-240V AC	1050mA/27-54V dc
			316128 DETECT	Ø80x600 mm	20W	220-240V AC	500mA/27-40V dc
			316118 DETECT	Ø80x1200 mm	40W	220-240V AC	1000mA/27-40V dc

Montage en suspension


1. Couper l'alimentation électrique.




2. Câblez correctement le luminaire.




3. Fixez la patère au plafond à l'aide d'un tournevis.



4. Raccorder au réseau 230V avec une connectique adaptée.




5. Remettre l'alimentation électrique.




Montage en saillie


1. Couper l'alimentation électrique.




2. Fixez les deux clips au plafond à l'aide d'un tournevis.




3. Raccorder au réseau 230V avec une connectique adaptée.



4. Remettre l'alimentation électrique.





Paramètres du réglage de détecteur (Fréquence Radio)

Switches 1&2 : Surface de détection

	1	2
100%	ON	ON
75%		ON
50%	ON	
25%		

Switches 3, 4 & 5 : Temporisation

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5 S
II	-	ON	ON	30 S
III	-	-	ON	90 S
IV	-	-	ON	5 Min
V	ON	ON	-	20 Min
VI	-	-	-	30 Min

Switches 6, 7 & 8 : Luminosité

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	2 Lux
II	ON	ON	-	10 Lux
III	-	ON	-	30 Lux
IV	ON	-	-	50 Lux
V	-	-	-	Désactivé

Paramètres définis pour les produits standard stockés par L&C :
Switches 1 & 2 : Surface de détection : Position On On = 100%
Switches 3, 4 & 5 : Temporisation : Position Off Off On = 5 Minutes
Switches 6, 7 & 8 : Luminosité : Position Off Off Off = pas de seuil de luminosité, allumage permanent

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabriquant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.